

FLUXON



ACCU STARTBOOSTER 12/24V

art.code:

BCP1224V

Deze professionele Fluxon 12/24V accu startbooster is zeer geschikt voor het starten van auto's, vrachtwagens, motoren, tractoren en kleine boten. De krachtige startbooster is zeer resistent en daardoor geschikt voor alle uiteindelijke professionele interventies en reparaties. Daarbij is de booster beveiligd tegen kortsluiting en ompoling, beschermd de booster tegen spanningspieken en wordt de elektronica van het voertuig beschermd.

Verder start de booster zowel benzine- als dieselmotoren en controleert het apparaat de capaciteit van de dynamo van het voertuig.

Iedere accu startbooster is standaard uitgerust met een zelfregulerende lader (230V), duurzame zware geïsoleerde accuklemmen van hoge kwaliteit en ABS schokbestendige behuizing.



12 / 24V



Ingebouwde
glaszekering



ABS schok-
bestendige
behuizing

Specificaties

voltage	12 / 24V
startstroom	2000A
piekstroom	6200A / 3100A
uitgangsvoltage	12V / 1,5A
uitgangsstroom	2000mA
uitgangsvoltage onbelast DC	14,6 - 15,0V
kabellengte	1400mm
kabeldoorsnede	25mm ²
capaciteit 12V	44Ah
capaciteit 24V	22Ah

FLUXON